

پارامترهای واقعی خودروی پژو پارس

نوع ECU : *siemens* زیمنس

8 سوپاپ 1800 cc

دور آرام بدون بار :

839 RPM	دور موتور	13.3 v	ولتاژ باتری
7 %	بار موتور	3.2 m s	زمان پاشش
0°	زاویه دریچه گاز	488 m v	ولتاژ دریچه گاز
87 C°	دمای آب رادیاتور	63 C°	دمای هوای ورودی مانیفولد
58 Step	موتور پله ای	9.8°	آوانس
359 m b	فشار داخل مانیفولد	0 Km / h	سرعت خودرو
3.5 m s	زمان شارژ کویل	1.2 %	درصد تنظیم دریچه دور آرام
850 RPM	دور نامی موتور	239 m v	سنسور اکسیژن
0 %	درصد کنیستر	1.1 %	درصد تصحیح اکسیژن
859.4 mbar	فشار اتمسفر	...	مسافت طی شده
دور آرام	وضعیت موتور	دور پایین	رله فن
وصل	وضعیت پمپ بنزین	وصل	وضعیت سیستم تزریق
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی	خلاص	وضعیت دنده
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر	قطع	وضعیت ترموستات ورودی کولر