

پارامترهای واقعی خودروی پراید ساژم

نوع ECU : S2000

دور آرام بدون بار :

832 RPM	دور موتور	13.9 v	ولتاژ باتری
20 %	بار موتور	3.3 m s	زمان پاشش سوخت
0.0 %	زاویه دریچه گاز	725 m v	ولتاژ دریچه گاز
83 C°	دمای آب رادیاتور	43 C°	دمای هوا
2.3°	زاویه آوانس	29 Step	موتور پله ای
296 mbar	فشار مانیفولد ورودی	0 km / h	سرعت خودرو
3.3 m s	زمان شارژ کویل ۴و۱	3.3 m s	زمان شارژ کویل ۳و۲
0 %	درصد کنیستر	703 m v	سنسور اکسیژن
دور آرام	وضعیت دریچه گاز	دور بالا	رله فن
فعال	وضعیت رله قدرت	وصل	وضعیت سیستم تزریق
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی	خلاص	وضعیت دنده
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر	قطع	وضعیت ترموستات ورودی کولر
		فعال	وضعیت شیربرقی کنیستر